硬貨・メダル計数機

UW-1

G-pos対応

PCとの接続により、計数結果の一元管理が可能。
バッチ計数・累計表示機能を搭載した、2,200枚/分の高速自動計数機。

※プリンタ及び外部表示モニタはオプションです。

http://unicajp.com

特 長

◎日本国内すべての硬貨を計数可能
◎様々なメダルサイズに対応
◎2,200枚/分の自動高速計数
◎バッチ計数/累積表示機能を搭載
◎ジャーナルプリンタへの計数結果の出力が可能（オプション）
◎外部表示モニタを取り付けることで、顧客対応も可能（オプション）
◎**弊社製メダルコマンダーとの連動により、計数結果の自動入力が可能**

各部名称

仕 様

名称	硬貨・メダル計数機
型番	UW-1
内容	日本国内で流通するすべての硬貨及び様々なサイズのメダルを自動高速計数
対応金種	日本国内発行の硬貨6種（500円、100円、50円、10円、5円、1円）
対応メダル	メダル　25¢（φ24.9±0.2　φ24.4±0.2　φ23.9±0.2　φ23.4±0.2）、5¢（φ21.3±0.2） ※特殊メダルは別途相談
厚み調整	t1.6～2.1（出荷調整によりt1.5～2.3で対応可）
計数速度	2,200枚/分（100円硬貨）
ホッパー収納枚数	3,000枚（**100円硬貨**）
バッチ計数機能	ワンタッチ設定（5,000・4,000・2,000・1,000・100枚）／任意設定（1～9,999枚）累計表示機能付
表示	6桁LED:計数枚数（累計表示）　4桁LED:バッチ指定枚数
外部出力端子	外部表示モニタ（RS232C）　上位I/F（RS232C）　ジャーナルプリンタ（RS232C）
寸法	W400mm×D400mm×H260mm
重量	約20kg
使用電源	AC100V±10V　50/60Hz
消費電源	65W
付属品	電源ケーブル（3P）＋アダプタ　袋掛け部（硬貨出口袋取付金具） 選別硬貨口（リジェクトBOX）ハケ／ピンセット／ヒューズ
オプション	**リジェクト部用袋取付具　外部表示モニタ　ジャーナルプリンタ**

オプション

リジェクト部用袋取付具

外部表示モニタ

ジャーナルプリンタ



開発・製造元

株式会社ユニカ

〒111-0052　東京都台東区柳橋2-19-8　材商会館ビル 2F

TEL：03-6231-6783　FAX：03-6231-6861

URL http://unicajp.com　e-mail sales@unicajp.com

取扱販売店

※ 改良のため、製品の仕様や意匠デザインの一部を予告なく変更する場合があります。※印刷状況により、実際の色と異なる場合があります。
※ ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。※記載内容は、06年9月現在のものです。